



FPS - 160



MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.POWERSYSTEMSAUDIO.COM.BR

FONTE FPS 160

A FPS 160 é um conversor PWM estabilizado com saída ajustável de 11,5 a 14,4V, corrente máxima 160A.

- Voltagem entrada: 220 Vac
- Voltagem saída: 11,5 a 14,4Vdc
- Corrente máxima: 160A - Variação de acordo com a demanda
- Corrente curto circuito: 170A - Proteção de corrente desativa
- Temperatura máxima: 90°C - Proteção térmica aciona
- Indicadores de voltagem de saída, barra indicativa de corrente média de saída, sobrecarga de corrente, sobretemperatura e status de bateria.

IMPORTANTE: É necessário o uso de aterramento externo conectado do pino terra da fonte como segurança contra vazamento elétrico de qualquer natureza. Sugerimos que seja realizada limpeza periódica nos conectores da fonte.

